

# Interrupteurs-sectionneurs DX<sup>3</sup>-IS

sectionnement tête d'installation, 16 à 125 A



4 065 27

4 065 44

4 065 47 + 4 106 59 (bloc différentiel adaptable avec centrale de mesure intégrée)

4 064 06

4 064 59

4 064 81

Tableau de choix interrupteurs-sectionneurs **p. 369**  
Caractéristiques techniques **p. 518**

Montage sur rail EN 60715  
Coupure pleinement apparente

Réf.	Inter-sectionneurs à déclenchement	
	Catégorie d'emploi AC 22 A et AC 23 A (AC 22 A pour 125 A) suivant EN 60947-3	
	Manette rouge	
	Déclenchement à distance avec auxiliaire de commande associé	
	Acceptent les auxiliaires de commande et de signalisation	
	Acceptent les commandes motorisées	
	Indication visuelle de l'état réel des contacts :	
	- position "fermé" (voyant rouge)	
	- position "ouvert" (voyant vert)	
	<b>Bipolaires 400 V<math>\sim</math></b>	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
4 065 27	40	2
4 065 28	63	2
	<b>Tétrapolaires 400 V<math>\sim</math></b>	
4 065 43	40	4
4 065 44	63	4
4 065 46 <sup>1</sup>	100	6
4 065 47 <sup>1</sup>	125	6

1 : Peut s'associer avec des blocs différentiels adaptable tétrapolaires 125 A (p. 541)

Réf.	Inter-sectionneurs			Nbre de modules
	Catégorie d'emploi AC 22 A suivant EN 60947-3			
	Manette grise			
	Contacts à double coupure			
	Acceptent un auxiliaire de signalisation DX <sup>3</sup> (CA)			
	<b>Unipolaires 250 V<math>\sim</math></b>			
	Intensité nominale (A)			
4 064 00	16			1
<b>4 064 01</b>	20		1	
4 064 03	32		1	
4 064 11	40		1	
4 064 12	63		1	
4 064 23	100		1	
	<b>Unipolaires à voyant 250 V<math>\sim</math></b>			
	Livrés avec lampe			
4 064 04	20			1
4 064 06	32		1	
	<b>Bipolaires 400 V<math>\sim</math></b>			
4 064 31	16			1
<b>4 064 32</b>	20		1	
4 064 34	32		1	
4 064 40	40		2	
<b>4 064 41</b>	63		2	
4 064 49	100		2	
4 064 50	125		2	
	<b>Bipolaires à voyant 250 V<math>\sim</math></b>			
	Livrés avec lampe			
4 064 36	20			1
4 064 38	32		1	
4 064 39	40		1	
	<b>Tripolaires 400 V<math>\sim</math></b>			
4 064 57	20			2
4 064 59	32		2	
4 064 60	40		3	
4 064 61	63		3	
4 064 69	100		3	
4 064 70	125		3	
	<b>Tétrapolaires 400 V<math>\sim</math></b>			
4 064 77	20			2
<b>4 064 79</b>	32		2	
<b>4 064 80</b>	40		4	
<b>4 064 81</b>	63		4	
4 064 89	100		4	
4 064 90	125		4	

Blocs différentiels adaptables **p. 540**

Auxiliaires de commande **p. 542**  
Auxiliaires de signalisation **p. 542**

Installations photovoltaïques **p. 80**



Modules de raccordement par peigne **p. 541**

