

Tableau Général

Disjoncteur de branchement (fourniture EDF?)

Q00	2	(1) INTERRUPTEUR DIF. 30mA Type AC			20A
				16A	
Q1	1	Point Lumineux (8 points max) Chambre 1 + Chambre 2 + couloir entrée + Dressing + Cellier	1,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 16A	1
Q2	1	Point Lumineux Salon + cuisine + escalier	1,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 16A	1
Q3	1	Prise de courant 2x16A+T CUISINE xxxxPC	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q4	1	Prise de courant 2x16A+T Entrée + Escalier 3x1PC + 2x1PC	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q5	1	Ligne Chauffage Chambre 2 2x1500W	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q6	1	Ligne Chauffage cuisine 1500W	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q7	1	Ligne spécial Seche linge 2x16A+T	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q8	1	Prise de courant 2x16A+T Sous sol Chauffage 2x2PC	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q9	1	Prise de courant 2x16A+T Exterieur xx1PC	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q10	1	Point Lumineux Exterieur	1,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 16A	1
Q11					
Q12					

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

Q20	2	(2) INTERRUPTEUR DIF. 30mA Type AC		20A	
				16A	
Q21	1	Point Lumineux (1 point) plan de travail cuisine	1,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 16A	1
Q22	1	Point Lumineux (8 points max) Sous sol 1 + Sous sol 2 + Sous sol chaufferie + Garage	1,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 16A	1
Q23	1	Prise de courant 2x16A+T Chambre 1 (10m²) 3x2PC + 2x1PC	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q24	1	Prise de courant 2x16A+T SDB 2x1PC	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q25	1	Ligne Chauffage Salon sejour 2x1500W	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q26	1	Ligne Chauffage Dessing Cellier 2x500W	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q27	1	Ligne spécial Lave vaiselle 2x16A+T	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	1
Q28					
Q29	1	Contacteur Heure creuse jour/nuit	1,5mm ²	Contacteur jour/nuit	
Q30	1	Disjoncteur Heure creuse jour/nuit	1,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 2A	0
Q31	1	Ligne spécial chauffe-eau électrique	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 16A	1
Q32					
Q33		Ligne Fils pilote		Disjoncteur divisionnaire 2A	

Q34

Q35

Q36

Q37

Q38

Q40	2	(3) INTERRUPTEUR DIF. 30mA Type AC Norme si >100m²			16A
Q41	1	Point Lumineux (1 point) + SdB + WC	1,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 16A	1
Q42	1	Prise de courant 2x16A+T Chambre 2 (17m²) 5x2PC	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	
Q43	1	Prise de courant 2x16A+T Séjour / salon 4x3PC+2x2PC	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	
Q44	1	Ligne Chauffage Chambre 1 - 1500W +SdB + WC 2x800W	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	
Q45	1	Ligne Chauffage Couloir + Escalier 2x500W	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	
Q46	1	Ligne spécial FOUR 2x 20A +T	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	
Q47	1	Prise de courant 2x16A+T Sous sol cave 1+ 2 - 2x2PC GARAGE - 4x2PC	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A	
Q48	1	Ligne volets 8 volets=> 16A	1,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 16A	1
Q49					
Q51					
Q48					
Q49					

Q51

Q48

Disjoncteur divisionnaire 20A	21
--------------------------------------	----

150 €

Q49

Q51

Disjoncteur divisionnaire 32A	1
--------------------------------------	---

Q48

Q49

Q60	2	INTERRUPTEUR DIF. 30mA Type A			16A	20A
Q61	1	Ligne spécial PLAQUE ELECTRIQUE 2x32A+T (obligatoire)	6mm ²	Disjoncteur divisionnaire 32A		
Q62		Ligne spécial Lave linge 2x16A+T	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A		1
Q63	1	Ligne spécial chaudière	1,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 16A		1
Q64	1	Prise de courant TABLEAU 2x16A+T	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A		1
Q65	4	Prise de courant TABLEAU 2x16A+T	2,5mm ²	2x Prise de courant		
Q70	2	INTERRUPTEUR DIF. 30mA Type HPI haute imunité				
Q71	1	Prise de courant 2x16A+T Dressing+Cellier+(Placard info?) 3x2PC	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 20A		1
Q72	1	Ligne spécial Congélateur 2x20A+T	2,5mm ²	Disjoncteur divisionnaire 16A		1

Disjoncteur divisionnaire 16A	10
-------------------------------	----

71 €

Disjoncteur divisionnaire 2A	2
------------------------------	---