



**Kit va & vient sans fil**

REF 624710

Ce produit vous permet d'installer un va-et-vient sans tirer de câble ni faire de trou dans vos murs ! Le module s'installe derrière un interrupteur simple allumage existant et l'interrupteur plat (fonctionne comme une télécommande) s'installe à l'autre extrémité de la pièce, du couloir, de l'escalier... dans la limite de la portée de 70 mètres. Compatible avec tous types d'ampoules. Cette transmission s'effectue par ondes radio. Fonctionne à travers les cloisons.

**CARACTÉRISTIQUES**

**COMPATIBILITÉ**

Compatible fluorescent	Oui
Compatible incandescent	Oui
Compatible LED	Oui

**DIMENSIONS DU PRODUIT**

Largeur	80 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	20 mm
Poids	0.139

**ESTHÉTISME**

Couleur	Blanc
---------	-------

**PILE / BATTERIE**

Piles fournies	Oui
----------------	-----

**COMPOSITION DU PRODUIT**

Composition du lot	1 interrupteur émetteur et 1 module récepteur
--------------------	---

**DÉTECTION**

Portée télécommande	70
---------------------	----

**FONCTIONNALITÉS**

Fonction marche/arrêt	Oui
Fonction variateur	Non
Codification	Automatique
Voyant de fonctionnement	Oui

Nombre de piles	1
<b>ÉLECTRICITÉ</b>	
Type de pile (AA, AAA, C, D)	A23 12V
Fréquence	433,05 MHz - 434,94 MHz
Tension alimentation	230 Volts
Puissance maxi	300 Watt
Intervalles de puissances	9 - 300 résistive / 9 - 100 inductive Watts
Classe	récepteur II et émetteur III
Type inter (curseur, pied, poussoir ?)	poussoir

**SÉCURITÉ**

Indice de protection (poussière & eau) IP	IP20
---	------